



### SPC Smart PSU-aggregat med 8 sektioner och 2 utgångar

Vanderbilt's SPCP355 expander erbjuder ett kraftfullt komplement när det gäller strömförsörjningen i ett SPC-system. Den stora kapslingen har plats för 2 x 27Ah batterier och ytterligare plats att montera expanders och korskopplingsplintar

#### Fakta i punktform:

- Enkel programmering
- Integration med logiska villkor
- Programmerbara sektionstyper (22+ varianter)
- Programmerbara motståndsvärden (24+ varianter)
- Individuella sektionstexter
- Individuell händelselogg per sektion
- Fritt programmerbara utgångar
- Individuell testfunktion för varje utgång
- 3 Valbara lägen för varje utgång
  - Kontinuerlig
  - Puls
  - Momentan
- Logg option per utgång
- Varje utgång kan styras/låsas via kalender
- 

#### Nyckeltal:

- G5 kapsling
- 2.3A Aux strömmatning
- 8 sektioner
- 2 utgångar
- Frontsabotage
- Bortbrytningskydd

#### Funktion:

##### Sektionstyper

- Larm
- Inpassering
- Hotlarm
- Överfall
- Sabotage
- Nyckeltillkoppling
- Fel
- Glaskrossdetektor
- Etc.

#### Funktion:

##### Utgångstyper

- Följer sektion
- Dörrstatus
- Användarstyrd
- Extern siren
- Blixtljus
- Intern siren
- Larm
- Verifierat larm
- Etc.



### ■ Tekniska data

#### Funktioner

Antal trådbundna sektioner	8
Balanseringsmotstånd	4K7/4k7 (default), 25 valbara andra kombinationer, Anti-mask support
Antal utgångar	3 (enpoligt växlande relä, 30 V DC / max. 1 A resistiv last)
Elektroniska utgångar	3 övervakade (400 mA resistiv last)
Interface	X-BUS (in, ut)

#### Ström och mekanik

Matningsspänning	230 V AC, +10 till -15 %, 50 Hz
Strömförbrukning	Max. 245 mA vid 12 V DC (alla reläer aktiva)
Vilostromförbrukning	Max. 195 mA vid 12 VDC
Utspänning	13-14 V DC i normal förhållanden (230VAC och full laddade batterier)
Aux strömatning (nominellt)	Max. 2360 mA vid 12 V DC (8 separat säkrade utgångar, max. 300mA per utgång)
Batterityp	12V 27Ah (inkluderas ej)
Sabotagekontakt	Front- och bortbrytningsskydd
Arbetstemperatur	0 till +40 °C
Kapsling	Metallkapsling (1.5 mm stål)
Färg	RAL 9003 (signalvit)
Mått	498 x 664 x 157mm
Vikt	18.400 kg (kapsling inkl. front), 11.300 kg (kapsling utan front)

### ■ Beställningsdata

Typ	Artikelnummer	Beskrivning	Vikt*
Smart PSU	V54545-C105-A100	SPCP355	0.350Kg

\* Total produktvikt inklusive tillbehör och förpackning.

### ■ Beställningsdata centralapparater & utökningsenheter

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
<b>SPC centraler</b>		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	SPC centralapparat, 16-512 sektioner, Ethernet, G5 kapsling
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	SPC centralapparat, 8-512 sektioner, Ethernet, G3 kapsling
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	SPC centralapparat, 16-128 sektioner, Ethernet, G5 kapsling
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, kapsling
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, G2 kapsling
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling med plastlock
<b>Manöverpaneler</b>		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Kompakt manöverpanel med grafisk display och talfunktion
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Kompakt manöverpanel med grafisk display, kortläsare och talfunktion
SPCK620.100	V54543-F110-A100	LCD manöverpanel med grafisk display
SPCK623.100	V54543-F111-A100	LCD manöverpanel med grafisk display, kortläsare och talfunktion
SPCK420.100	V54543-F101-A100	LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken
SPCK421.100	V54543-F102-A100	LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken och kortläsare
<b>Expanders</b>		
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Expander med 8 utgångar, sabotageskydd
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Dörrcentral för 2 dörrar
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Smart PSU med dörrcentral, G2-kapsling för 7Ah ackumulator
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Smart PSU med dörrcentral, G3-kapsling för 17Ah ackumulator
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Nyckelomkopplare med 2 LED och 3-positions nyckelbrytare
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Indikeringsenhet med 16 LED, 4 funktionsknappar och kortläsare
SPCW130.100	V54554-F101-B100	SiWay trådlös mottagarexpander
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G2-kapsling för 7Ah ackumulator
SPCP333.300	S54545-C101-A100	Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G3-kapsling för 17Ah ackumulator
<b>Tillbehör</b>		
IPAW8-10	V54538-F107-A100	Trådlös överfallskontakt, bältesmodell
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Trådlös fjärrkontroll, vit med utbytbar batteri
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Trådlös överfallskontakt

### Verifiering

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 utgång
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 line-utgång
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Audiosatellit
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Kombiaudioexpander för MAGIC rörelsedetektor med 4 sektionsingångar och 1 utgång
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Kombiaudiosatellit för MAGIC rörelsedetektor
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	1/2.7" 2MP Kompakt IP Kamera PoE(LAN)

### Kortläsare

PP500-EM	V54501-F1-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort och kod
PR500-EM	V24246-F3913-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort
HD500-EM	V24246-F3901-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort, vandalsäker

# VANDERBILT

Learn more at [www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)

Issued by  
Vanderbilt  
Clonshaugh Business and  
Technology Park  
Clonshaugh  
Dublin 17  
Ireland  
[www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)

© Vanderbilt 2016  
Data and design subject to change without notice.  
Supply subject to availability.  
Document version: b  
Edition: 01.01.2016