

# SPCK620 / SPCK623

Clavier Confort

VANDERBILT



## Clavier avec affichage graphique, lecteur de badge et audio

Le clavier SPCK620/SPCK623 de Vanderbilt fournit une interface simple et intuitive au système d'alarme SPC. Il est optimisé pour la gestion de plusieurs secteurs en donnant une vue détaillée de l'état du système. La version SPCK623 possède un lecteur de badge ainsi qu'un micro et un haut-parleur pour réaliser une levée de doute par télé-interpellation. La synthèse vocale préenregistrée permet d'assister les Utilisateurs lors de l'armement du système.

### Principales fonctionnalités:

- **Menu de navigation complet et structuré**  
L'afficheur LCD graphique, les touches de fonction, le pavé multidirectionnel de navigation et les menus déroulants intuitifs sont idéalement dimensionnés pour utiliser des systèmes conséquents et piloter naturellement plusieurs secteurs de surveillance. Le clavier peut être intégré dans des fonctions logiques (code valide tapé ou badge accepté) et des sorties logiques peuvent être activées directement par l'utilisation de touches de raccourci.
- **Lecteur de badge intégré EM4102 (SPCK623 seulement)**  
Le badge peut être utilisé comme authentification en remplacement du code ou en addition du code dans un mode plus sécurisé.
- **Programmation facile**  
Les différentes options associées au clavier sont facilement configurables au moyen du clavier ou de la page Web intégrée à la centrale SPC.  
Un logo graphique du client peut être téléchargé et affiché au repos ainsi que des symboles de fonctions directes telles que l'appel d'urgence médicale, l'appel police ou la mise en service rapide.

### Fonctions du clavier:

- Menus Installateur
- Menus Utilisateurs
- Visu. États du système
- Activation de sorties logiques
- Ajouter/Editer/Effacer Utilisateurs
- Configuration d'envoi de SMS
- Visualisation des JDB
- Multilingue
- Pilotage de portes





■ Spécifications techniques

**Fonctionnelles**

Afficheur	128 x 64 pixels (approx. 6 x 20 caractères)
Voyants	5 LEDs d'état
Touches spécifiques	4 touches programmables, 1 touche multidirectionnelle de navigation
Interfaces	X-BUS (arrivée, départ)

**Electriques et mécaniques**

Tension de fonctionnement	9.5 ~ 14 V DC
Contact d'autosurveillance	A l'ouverture et à l'arrachement
Température de fonctionnement	5° ~ +40 °C
Boitier	Plastique (Polycarbonate)
Couleur	RAL 9003 (Blanc)
Dimensions	112 x 185 x 28 mm
Poids	0.380 kg

**SPCK620**

Courant de fonctionnement	Max. 155 mA at 12 V DC (Rétro-éclairage, LEDs et buzzer activés )
Courant au repos	Max. 55 mA at 12 V DC

**SPCK623**

Courant de fonctionnement	Max. 230 mA à 12 V DC (Rétro-éclairage, LEDs, synthèse vocale )
Courant au repos	Max. 110 mA à 12 V DC
Lecteur de badge	Intégré, (125kHz, EM 4102)
Audio	Micro et haut-parleur intégrés pour levée de doute et synthèse vocale

## ■ Informations pour commander

Type	N° de réf.	Description	Poids*
SPCK620.100	V54543-F110-A100	Clavier Confort	0.380Kg
SPCK623.100	V54543-F111-A100	Clavier Confort avec lecteur de badge et audio	0.380Kg

\* Poids total du produit emballé, avec ses accessoires de montage et sa notice.

## ■ Informations complémentaires pour commander

Type	N° de réf.	Description
<b>Accessoire pour SPCK620 et SPCK623</b>		
SPCY620.000	V54543-Z150-A100	Kit d'encastrement pour clavier SPCK620

<b>Centrales SPC</b>		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	Centrale SPC, 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	Centrale SPC, 8-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	Centrale SPC, 16-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Embase métallique et couvercle plastique G2

<b>Claviers</b>		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale et lecteur de badge
SPCK420.100	V54543-F101-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères
SPCK421.100	V54543-F102-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères, lecteur de badge

<b>Transpondeurs</b>		
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Transpondeur 8 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Transpondeur 8 entrées / 2 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Contrôleur de portes - 2 portes
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Contrôleur de portes - Grade 2 - Coffret métal
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Contrôleur de portes - Grade 3 - Coffret métal
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Boitier de commande à clé - 3 positions avec 2 LEDs
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Boitier synoptique 16 LEDs - 4 touches de fonction - lecteur de badge
SPCW130.100	V54554-F101-B100	Transpondeur radio SiWay
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 2 - Coffret métal
SPCP333.300	V54545-C101-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 3 - Coffret métal
SPCP355.300	V54545-C105-A100	Alim. Secourue 2x27 Ah - Transpondeur 8E/6S - Grade 5 - Coffret métal

**Détecteurs**

PDM-I12	V54530-F114-A100	Détecteur PIR MAGIC, 12m grand angle
PDM-I18	V54530-F106-A100	Détecteur PIR MAGIC, 18m grand angle
MK-1400	V54536-F101-A100	Contact Magnétique

**Accessoires**

IPAW8-10	V54538-F107-A100	Boitier radio personnel d'alarme multifonctions
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Télécommande radio 5 boutons, blanche, pile remplaçable
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Bouton d'appel d'urgence radio - bracelet et pendentif

**Vérification d'alarme**

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie collecteur ouvert
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie audio
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Satellite audio
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC avec 4 entrées et 1 sortie
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	Caméra IP compacte 2MP 1/2.7" PoE(LAN)

**Contrôle d'accès**

HFS LWA AES / CDA2	V54547-Z101-A100	HF Lecteur VdS
HFS TKWA AES / CDA2	V54547-Z102-A100	HF Lecteur / clavier VdS
HFS LWA APW / CDA2	V54547-Z101-A200	HF lecteur VdS
HFS TKWA-APW / CDA2	V54547-Z102-A200	HF Lecteur / clavier VdS
AR6181-MX	V6FL7170-8BK	Lecteur Mifare Desfire
PP500-EM	V54501-F1-A1	Lecteur clavier EM anti-vandale
AR6182-RX	V6FL7170-8AE	Lecteur clavier EM

# VANDERBILT

Plus d'informations sur [www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)

Produit par:  
Vanderbilt  
Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh  
Dublin 17  
Ireland  
[www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)

© Vanderbilt 2016  
Le contenu peut changer sans avis préalable.  
Fourniture suivant disponibilité.  
Document version: b  
Edition: 01.01.2016