

Récepteurs radio pour SPC

SPCW130/SPCW110/SPCW111/SPCW112/SPCW114

VANDERBILT



Transpondeurs et modules radio SiWay pour centrales et claviers SPC

La capacité de détection du système SPC peut être étendue en connectant jusqu'à 120 détecteurs radio.

Principales fonctionnalités:

- Enrôlement des détecteurs facile, par ouverture du détecteur ou déclenchement
- Reprise des informations dans les fonctions logiques
- Entrées radio totalement configurables
- Libellé pour chacun des détecteurs
- Journal de bord individuel pour chaque détecteur radio
- Qualité de réception supérieure: Chaque transpondeur ou module radio fournit au système un point d'accès sans fils qui réceptionne les signaux radios des détecteurs et des télécommandes. Les points d'accès sont installés dans les endroits où une couverture radio est requise. Avec plusieurs points d'accès, la qualité de réception devient supérieure, grâce à la capacité de recevoir les signaux radio par des chemins multiples, en chevauchant les zones de réception.
- Intégration homogène: Les récepteurs radio SiWay sont compatibles avec tout type de centrale SPC. Les entrées radio peuvent être mixées et combinées avec les entrées filaires pour une installation optimisée, avec un minimum de câblage.
- Portfolio radio complet: Les récepteurs et les centrales supportent une large gamme de périphériques radio (détecteurs et télécommandes) pour répondre aux demandes de système sans fils.

Points forts:

- Signaux de supervision
- JDB pour chaque détecteur

Options configurables:

Types d'entrée

- Alarme
- Alarme temporisée
- Dernière issue
- Incendie
- Panique
- Technique
- Médicale
- Etc.



■ Spécifications techniques

Fonctionnelles

Radio module Récepteur radio SiWay (868.35 MHz)

Electriques et mécaniques (sauf SPCW130)

Courant de fonctionnement	Max. 10 mA à 12 VDC
Courant au repos	Max. 10 mA à 12 VDC
Montage SPCW110/SPCW111	Module enfichable sur la carte principale de la centrale SPC avec antenne externe pour boîtier métallique (SPCW110) ou antenne interne (SPCW111)
Montage SPCW112/SPCW114	Module enfichable pour montage dans les claviers SPCK42x/SPCK52x
Température de fonctionnement	-10 ~ +50 °C
Dimensions	50 x 22 x 20 mm (carte seule)
Poids	0.050 kg

Electriques et mécaniques – SPCW130

Interfaces	X-BUS (arrivée, départ, dérivation)
Tension de fonctionnement	9.5 ~ 14 VDC
Courant de fonctionnement	Max. 60 mA à 12 VDC
Courant au repos	Max. 60 mA à 12 VDC
Contact d'autosurveillance	A l'ouverture
Boîtier	Plastique (Polycarbonate)
Couleur	RAL 9003 (Blanc brillant)
Température de fonctionnement	-10 ~ +50 °C
Dimensions	200 x 153 x 47 mm (boîtier), 150 x 82 x 20 mm (carte)
Poids	0.340 kg

■ Informations pour commander

Type	N° de réf.	Description	Poids*
SPCW130.000	V54554-F101-A100	Transpondeur X-Bus radio SiWay	0.350Kg
SPCW110.000	V54554-B101-A100	Récepteur radio SiWay pour centrale SPC boîtier métallique	0.050Kg
SPCW111.000	V54554-B103-A100	Récepteur radio SiWay pour centrale SPC avec capot plastique	0.050Kg
SPCW112.000	V54554-B103-A100	Récepteur radio SiWay pour claviers SPCK420/421	0.050Kg
SPCW114.000	V54554-B104-A100	Récepteur radio SiWay pour claviers SPCK520/521	0.050Kg

* Poids total du produit emballé, avec ses accessoires de montage et sa notice.

■ Informations complémentaires pour commander

Type	N° de réf.	Description
Centrales SPC		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	Centrale SPC, 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	Centrale SPC, 8-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	Centrale SPC, 16-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Embase métallique et couvercle plastique G2

Claviers		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale et lecteur de badge
SPCK620.100	V54543-F110-A100	Clavier afficheur LCD graphique
SPCK623.100	V54543-F111-A100	Clavier afficheur LCD graphique, synthèse vocale et levée de doute, lecteur de badge
SPCK420.100	V54543-F101-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères
SPCK421.100	V54543-F102-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères, lecteur de badge

Transpondeurs		
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Transpondeur 8 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Transpondeur 8 entrées / 2 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Contrôleur de portes - 2 portes
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Contrôleur de portes - Grade 2 - Coffret métal
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Contrôleur de portes - Grade 3 - Coffret métal
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Boîtier de commande à clé - 3 positions avec 2 LEDs
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Boîtier synoptique 16 LEDs - 4 touches de fonction - lecteur de badge
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 2 - Coffret métal
SPCP333.300	V54545-C101-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 3 - Coffret métal
SPCP355.300	V54545-C105-A100	Alim. Secourue 2x27 Ah - Transpondeur 8E/6S - Grade 5 - Coffret métal

Détecteurs

PDM-I12	V54530-F114-A100	Détecteur PIR MAGIC, 12m grand angle
PDM-I18	V54530-F106-A100	Détecteur PIR MAGIC, 18m grand angle
MK-1400	V54536-F101-A100	Contact Magnétique

Accessoires

IPAW8-10	V54538-F107-A100	Boitier radio personnel d'alarme multifonctions
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Télécommande radio 5 boutons, blanche, pile remplaçable
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Bouton d'appel d'urgence radio - bracelet et pendentif

Vérification d'alarme

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie collecteur ouvert
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie audio
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Satellite audio
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC avec 4 entrées et 1 sortie
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	Caméra IP compacte 2MP 1/2.7" PoE(LAN)

Contrôle d'accès

HFS LWA AES / CDA2	V54547-Z101-A100	HF Lecteur VdS
HFS TKWA AES / CDA2	V54547-Z102-A100	HF Lecteur / clavier VdS
HFS LWA APW / CDA2	V54547-Z101-A200	HF lecteur VdS
HFS TKWA-APW / CDA2	V54547-Z102-A200	HF Lecteur / clavier VdS
AR6181-MX	V6FL7170-8BK	Lecteur Mifare Desfire
PP500-EM	V54501-F1-A1	Lecteur clavier EM anti-vandale
AR6182-RX	V6FL7170-8AE	Lecteur clavier EM

VANDERBILT

Plus d'informations sur www.vanderbiltindustries.com

Produit par:
Vanderbilt
Clonshaugh Business and
Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ireland
www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt 2016
Le contenu peut changer sans avis préalable.
Fourniture suivant disponibilité.
Document version: b
Edition: 01.01.2016

VANDERBILT